

# Montageanleitung für den LED-Deckenfluter 9908/2 „Nova-Flex“

Dieser Leuchte ist beige packt:  
1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-

## Technische Information

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Zur Feineinstellung der Gelenke am Leuchtenkopf (Schraube -2-) und am Lesearm (Schraube -6- und -10-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -1- bei.

## Funktion der Tastschalter

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung des Uplights und des Lesearms erfolgt separat durch Betätigung der beiden Tastschalter am Rohr.

### Einschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein (Memoryfunktion).

### Dimmfunktion:

Durch erneutes Betätigen des Tastschalter ist je nach Dimmbereich weiteres herauf- bzw. herabdimmern möglich.

### Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

Die Leuchte ist für den Betrieb mit abschaltbarer Steckdose geeignet. Nach Netztrennung wird wieder die vorher eingestellte Lichtstufe erreicht.

## Auswechseln der LED-Einheit:

(Uplight)

**Leuchte spannungsfrei machen!** (Netzstecker ziehen.)

- Madenschraube -2- mit mitgeliefertem Innensechskantsschlüssel -1- lösen und Reflektor -3- abnehmen.
- Stecker -4- von Buchse -5- trennen.
- Defekte LED-Einheit zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.
- Neue LED-Einheit in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

## Auswechseln der LED-Einheit:

(Lesearm)

**Leuchte spannungsfrei machen!** (Netzstecker ziehen.)

- Madenschraube -6- mit mitgeliefertem Inbusschlüssel -1- lösen und Lesearm -7- abnehmen.
- Stecker -8- von Buchse -9- trennen.
- Defekte LED-Einheit zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.
- Neue LED-Einheit in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

## Technische Information

Die Nichia LEDs des Uplights haben eine Lichtfarbe von 2700K und einen CRI-Wert von RA>90. Bei einer Gesamtleistung von 47 Watt beträgt der Lichtstrom 6500 Lumen. Die Nichia LEDs des Lesearms haben eine Lichtfarbe von 2700K und einen CRI-Wert von RA>90. Bei einer Gesamtleistung von 19 Watt beträgt der Lichtstrom 2200 Lumen.

HOLTKÖTTER - Licht  
Qualität - Made in Germany

